


## 基本資料

主題名稱 CW5000-C EM (RFID : 125Khz) / Mifare (RFID : 13.56MHz)感應式讀卡機規格說明

## 產品圖片

## 功能說明

## 產品特色

平常顯示：  


門禁顯示：  


- 可管制卡數 6500 張。
- 記錄暫存 20000 筆。
- 拆機警報功能。
- 9 個出勤班別 [1] - [9]，1 個門禁班別 [0]。
- 每個班別都可任意設定開放或關閉，(預設[0] - [6] 為開放班別)。
- 自動班別表功能，優先順序為 [9] - [0]。
- 門禁卡需要先登錄才可使用，並可加個別密碼。
- 門禁卡登錄/刪除功能。
- 重複打卡自動剔除功能。
- 重複打卡自動剔除有效時間設定。(0 - 255 分鐘，預設為 3 分鐘，0 =不剔除)。
- 每週七日每日 8 段定時響鈴接點(K3 and LED)控制功能，每段最長 9999 秒。
- 定時響鈴音樂，可設定開或關(預設為關)。
- 可查看所有記錄(含已刪除記錄)功能。
- 4 個打卡兼開門時區。
- 門鎖驅動秒數可設定 (1 - 255 秒，預設為 5 秒)。

- 可設定 HID 卡片的「位元數」及「編碼規則」，目前已知的編碼規則有 [W24] [W20] [W16] [W16S4] [W16S8] 及 [6H8D]。
- 可接外出按鈕功能。
- 卡號編碼格式有 [6H8D] [8H10D] [10H12D] [7H8D] [WEG24] 可選擇，預設為[6H8D]。
- 進入設定模式可採雙密碼驗證。
- 日期、時間設定功能。
- 可由 HOST 下命令恢復指定日期(含)以後的已刪除記錄。