

RAC-960PE/PM 門禁控制主機

HUNDURE

門禁控制機



功能特色

- 採用最新一代的觸摸式及藍光顯示按鍵設計，外型輕薄、造型時尚。
- 主機具防水功能及門鈴輸入設計，可適用於不同場合的要求。(IP 65測試通過)
- 提供主機單機設定功能，獨立運作不需電腦連線。
- 提供內建RS-232/RS-485/TCP/IP三種模式，供電腦連線管理設定(RS-485最多可連線255台)。
- 合法卡與使用記錄容量各15,000筆，並可透過記憶體管理作調整。
- 提供讀卡開門及讀卡加密碼(PIN Code)等開門模式。
- 具防拆機破壞偵測及門未關妥警示功能，強化系統設備之安全。
- 具黑名單設定功能，具反脅迫設定功能，遇緊急狀況開門，同時輸出警報至控制中心，可送回使用者卡號供確認追蹤與救援。
- 可自行設置警報解除碼及讀卡超次警告功能，可設定最大失敗次數，設定系統自動停止操作，預防擅入並自我保全。
- 提供50組臨時來賓卡設定功能。(可設定使用期間、時間、次數)
- 提供32組班別時間表及32組響鈴時間表設定，可定時顯示目前的出勤班別及發出響鈴(搭配ACU-30使用)，具假日時段設定功能，提供每年100組的假日時段表設定功能。(今天/次年可由軟體匯入)
- 可接T1/T2/T3/W26介面副讀卡機，提供單門內外Antipass back(反潛回)設定功能。
- 提供128組時間表、128組時段表、8組持續開門時段設定功能(以一週規劃)。
- 具有門禁及班別輸入功能鍵，可方便後台軟體統計人員的出勤狀況。
- 可自訂讀取卡片序號或區塊資料，區塊金鑰可自訂。(RAC-960PM)
- 具儲存空間不足警告功能，當記憶體容量達90%時，可設定主機發出警告聲響，提示管理者收集資料。
- 內建高效記憶鋰電池，斷電可儲存資料一年。

訂購資訊

| | |
|-------|--|
| 包裝內容: | <ul style="list-style-type: none"> ■ 主機 x 1 ■ 快速安裝手冊 x 1 ■ 產品光碟 x 1 ■ 零件包 x 1 |
| 支援軟體: | HAMS-19 管理系統 |
| 選購: | <ul style="list-style-type: none"> ■ AC-DC 電源變壓器 ■ PSU-330 不斷電電源供應器 ■ T2/W26 感應式讀卡機 ■ ACU-30 控制器 |

規格

| | |
|----------------|--|
| 處理器 | 32 Bit |
| 記憶體容量 | 512K |
| 輸入點 | 3 組數位偵測輸入 (門磁 x 1、開門按鈕 x 1、防拆機偵測 x 1) |
| 輸出點 | 1 組電鎖輸出，2 組擴充輸出 (警報/門鈴/響鈴，由外接的 ACU-30 輸出) |
| 合法卡/讀卡筆數 | 15,000(合法卡) / 15,000(讀卡記錄) |
| LED 顯示器 | 電源/通訊 指示燈 |
| LCD 顯示器 | 128 x 64 圖文型液晶顯示器 |
| 按鍵 | 17 Key (F1-F4, 0-9, *, #, 門鈴) (觸摸式) |
| 計時裝置 | 有 |
| 音頻提示 | 蜂鳴器 |
| ID 設定 | 在主機以按鍵設定ID |
| 讀卡機介面/ 讀卡距離 | 主機內建 EM / MIFARE / MIFARE DESFire 讀卡模組，可外接一組 T1/T2/T3/W26 介面副讀卡機： EM(125KHz): 10公分(RAC-960PE)(max.)、MIFARE / MIFARE DESFire(13.56MHz): 5公分(RAC-960PM)(max.) |
| 電源輸入 | DC 12V / 1A |
| 消耗功率 | 500mA. (max. 不含副讀卡機) |
| 通訊介面 | RS-232、RS-485、TCP/IP |
| 傳輸速率 | RS-232/485: 9,600/19,200 bps-N-8-1; TCP/IP: 10/100M Mbps |
| 工作溫度 | 0°C ~ 55°C / 32°F ~ 131°F |
| 相對濕度 | 20% ~ 80% (不凝結成水珠的狀態環境下) |
| 體積 | 130mm(L) x 100mm(W) x 27mm(H) |
| 重量 | 450g |

系統架構

