

## 基本資料

主題名稱	RAC-960PE/PM (125KHz /13.56MHz) 單門觸摸式門禁主機 規格說明
------	--

## 產品規格內容

產品名稱	RAC-960PE/PM 單門觸摸式門禁主機	產品型號	RAC-960PE/PM
------	------------------------	------	--------------



## 產品特色

- 採用最新一代的觸摸式及藍光顯示按鍵設計，外型輕薄、造型時尚。
- 主機具防水功能及門鈴輸入設計，可適用於不同場合的要求。(IP65 測試通過)
- 提供主機單機設定功能，獨立運作不需電腦連線。
- 提供內建 RS-232/RS-485/TCP/IP 三種模式，供電腦連線管理設定(RS-485 最多可連線 255 台)。
- 合法卡與使用記錄容量各 15,000 筆，並可透過記憶體管理作調整。
- 提供讀卡開門及讀卡加密碼(PIN Code)等開門模式。
- 具防拆機破壞偵測及門未關妥警示功能，強化系統設備之安全。
- 具黑名單設定功能，具反脅迫設定功能，遇緊急狀況開門，同時輸出警報至中控中心，可送回使用者卡號供確認追蹤與救援。
- 可自行設置警報解除碼及讀卡超次警告功能，可設定最大失敗次數，設定系統自動停止操作，預防擅入並自我保全。
- 提供 50 組臨時來賓卡設定功能。(可設定使用期間、時間、次數)
- 提供 32 組班別時間表及 32 組響鈴時間表設定，可定時顯示目前的出勤班別及發出響鈴(搭配 ACU-30 使用)，具假日時段設定功能，提供每年 100 組的假日時段表設定功能。(今天/次年可由軟體匯入)

- 可接 T1/T2/T3 介面副讀卡機，提供單門內外 Antipass back(反潛回)設定功能。
- 提供 128 組時間表、128 組時段表、8 組持續開門時段設定功能(以一週規劃)。
- 具有門禁及班別輸入功能鍵，可方便後台軟體統計人員的出勤狀況。
- 可自訂讀取卡片序號或區塊資料，區塊金鑰可自訂。( RAC-960PM )
- 具儲存空間不足警告功能，當記憶體容量達 90%時，可設定主機發出警告聲響，提示管理者收集資料。
- 內建高效記憶鋰電池，斷電可儲存資料一年。

### 詳細規格內容

處理器	32 Bit
記憶體容量	512K
輸入點	3 組數位偵測輸入(門磁 x 1、開門按鈕 x 1、防拆機偵測 x 1)
輸出點	1 組電鎖輸出，2 組擴充輸出(警報/門鈴/響鈴，由外接的 ACU-30 輸出)
合法卡/讀卡筆數	15,000(合法卡) / 15,000(讀卡記錄)
LED 顯示器	電源/通訊 指示燈
LCD 顯示器	128 x 64 圖文型液晶顯示器
按鍵	17 Key (F1-F4, 0-9, *, #, 門鈴) (觸摸式)
計時裝置	有
音頻提示	蜂鳴器
ID 設定	在主機以按鍵設定 ID
讀卡機介面	T1/T2/T3 介面副讀卡機
讀卡距離	EM(125KHz):8~10 公分 (RAC-960PE)(max.)、MIFARE / MIFARE DESFire(13.56MHz):3~5 公分(RAC-960PM)(max.)
電源輸入	DC 12V / 1A
消耗功率	500mA. (max. 不含副讀卡機)
通訊介面	RS-232、RS-485、TCP/IP
傳輸速率	RS-232/485:9,600/19,200 bps-N-8-1; TCP/IP:10/100M Mbps
工作溫度	0°C~ 55°C / 32°F~ 131°F
相對濕度	20% ~ 80% (不凝結成水珠的狀態環境下)
體積(LxWxH)	130mm(L) x 100mm(W) x 27mm(H)
重量	450g