

HTA-850PE/PM 多語顯示型電腦考勤鐘



- HTA-850PE : EM
- HTA-850PM : Mifare
- 傳輸介面: TCP/IP

功能特色

- 可儲存10,000筆卡號，30,000筆出勤記錄。
- 主機設定及訊息可支援多國語言。
- TCP/IP 通訊，支援10/100 BaseT 乙太網路高速傳輸，便利總公司與分公司作遠距傳輸。
- 大型LCD液晶顯示幕，可顯示時間、日期、星期、公司名稱，並於讀卡時LCD可顯示中/英文名字、卡號、班次。
- 可外接串列式印表機，LED顯示器，提供即時資料查詢比對。
- 提供32組響鈴時間設定功能，可設定星期，假日是否要停止運作。(內建一組定時響鈴音樂，可經由 RLY-10 外接響鈴裝置)
- 具功能按鍵，可設定班別自動切換或鎖定功能。
- 可查詢個人上班出勤紀錄；可記憶10筆上班出勤紀錄於卡片內。(HTA-850PM)
- 可自行設定是否儲存非法記錄及重複讀卡檢查功能，增加有效記錄的儲存容量。
- 採用快閃記憶體，儲存資料不會因斷電後而消失。
- 內建環保金電容，外電中斷後日期、時間等設定資料可保存4天。
- 具通訊傳輸資料錯誤檢查驗證設計，確保資料傳輸正確無誤。
- 內建RTC (Real Time Clock)，提供準確的日期時間提示。
- 具Watchdog功能，以確保主機能維持正常運作。
- 集合雙重功能於一體，提供考勤機和簡易門禁管控之功能(外接RLY-10)。
- 具讀卡超次之警告功能，可設定最大操作失敗次數，使系統暫停運作。

訂購資訊

- EM感應卡型 HTA-850PE
- MIFARE感應卡型 HTA-850PM

包裝內容:

- HTA-850 x 1
- 快速安裝手冊 x 1
- 產品光碟 x 1
- 零件包 x 1
- DC轉接頭 x 1
- 六角扳手 x 1

選購:

- 12V變壓器
- UPS : PSU-330不斷電供應器
- Relay Board: RLY-10

軟體:

- HTMS-85管理系統
- HS-8500管理系統

規格

處理器	32 Bit
內存容量	4M, up to 8M (max)
輸入點	1 Sensor (開門按鈕)
輸出點	O.C. Output x 2 (RLY-10)
持卡人數/儲存筆數	10000/30000 至 150000 筆 (max)
LED顯示器	3 (Power / OK / Link)
LCD顯示器	128 x 64 Dot, 圖紋顯示型, 具背光
按鍵	18 keys (0~9, F1~F6, CE, Enter)
RTC定時器	Yes
音頻提示	Buzzer
設置ID設定	軟體
讀卡格式	
■ EM感應卡型	RF 125 KHz, 有效距離: 8~10cm ABA-Track 2
■ Mifare感應卡型	RF 13.56 MHz, 有效距離: 5cm ABA-Track 2
電源輸入	DC 12V, 1A(CE, FCC & UL compliant)
消耗功率	7W(max)
通訊介面	TCP/IP
傳輸速率	TCP/IP 10 Base-T
工作溫度	0° C ~ 50° C / 32° F ~ 122° F
相對濕度	20% ~ 80% (在不凝結成水滴的狀態下)
體積	140mm(L) x 200mm (W) x 38mm (H)
重量	600g

系統架構

