

基本資料

主題名稱	HF3035 機紋機產品規格說明		
聯絡人		電話/分機	傳真
公司名稱		E_mail	
地址			

產品規格內容

產品型號	HF3035
------	--------



產品特色

- 內建 SONY 指紋模組
- 可儲存 12,000 張卡片及 14,000 筆記錄。記憶超過 90% 以上有警示訊息
- 門逾時未關警報功能此功能開啓時，當門打開後超過一段時間未關時會啓動警告音，並可選擇是否連動警報裝置
- 反脅迫功能本讀卡機有一組反脅迫密碼(3 位數)，當使用者遭脅迫開門時，可先按脅迫密碼再讀卡，本讀卡機除了會正常開門外，同時會驅動另一組反脅迫繼電器，通知警衛人員
- 可預設一年份的假日表，做假日管制用
- 暫停管制功能可預設兩個暫停管制時區，當在此時區的範圍內門鎖釋放，讓人員自由進出。遇到假日此功能還會自動失效
- 密碼使用時區管制功能可預設一個密碼使用時區，當在此時區的範圍內開門時才必須加按密碼，例如白天開門不用加按密碼，晚上及假日開門才必須加按密碼
- 直接按卡號開門功能可以選擇開放全部卡號或只開放特定卡號，不帶卡片直接按卡號開門，所謂「特定卡號」是指前 4 碼皆為 0 的卡號，例如 00003210。按卡號時前面的 0 還可以省略
- 保全設防功能
本控制器有一組預設保全密碼（4 位數）。使用者可藉由先按入正確的保全密碼再做開門操作，做保全設防/撤防的動作，當處於保全設防狀態時，除了按緊急開門按鈕或按外出按鈕或用電腦下命令外，不接受開門操作。做撤防時會連動開門。當處於保全設防狀態時，強行進出警報功能會自動開啓，如果將門推開會觸發強行進出警報
- 巡邏功能

HF3035 讀卡機預設一些特定卡號的卡片為巡邏卡，當巡邏人員讀入巡邏卡時，讀卡機就會驅動巡邏繼電器(K5)，並記錄卡號及日期時間。更新程式可以用 PC Down Load 方式來完成

■ 可外接副讀頭本控制器除了內藏的感應式主讀頭外，還可以外接一個副讀頭。無論是主讀頭或是副讀頭，通常主讀頭是當作進入時使用的讀頭，副讀頭是當作外出時使用的讀頭，但是主/副讀頭的角色也可以對調

詳細規格內容

項目	內容
型 號	HF3035
通 訊 埠	TCIP/IP, RS232, RS485 to PC
讀頭模式	Proximity
讀卡距離	Up to 10cm with EM compatible card 125KHz
螢 幕	16 characters X 2 lines LCD with backlight
通訊速率	9600 ~ 19200 bps
記 憶 體	12,000 cardholders / 14,000 transactions
鍵 盤	12 Key-Buttons
材 質	ABS (UL 94V-0)
尺 寸	150 (H) X 137(W) X 48(D)mm
重 量	560g
工作電壓	DC 10-15 volt
消耗電流	300mA Max.@12VDC
工作溫度	0°C - 50°C
工作濕度	5% ~ 95%
認證項目	CE, FCC