

基本資料

主題名稱	HTA-810 / 820 DIY 電腦考勤鐘產品規格說明		
聯絡人		電話/分機	傳真
公司名稱		E_mail	
地址			

產品規格內容

產品名稱	感應式出勤讀卡機
	

產品型號

■ 條碼刷卡型	HTA-810B / HTA-820B
■ 磁條刷卡型	HTA-810M / HTA-820M
■ EM 感應卡型	HTA-810PE / HTA-820PE
■ MIFARE 感應卡型	HTA-810PM / HTA-820PM
■ HID 感應卡型	HTA-810PH / HTA-820BPH

功能特色

<ul style="list-style-type: none"> ■ 精巧外型，美觀大方；可壁掛，桌上兩用。 ■ 適用於連鎖店和企業。 ■ 具按鍵，可設定班別自動切換或鎖定功能。(HTA-820) ■ 可以儲存 8000 筆卡號 (HTA-820)，8200 筆以上的刷卡記錄 (HTA-810/820)。 ■ 大型超高亮 LED 時間顯示器。 ■ HTA-820 具有 4 個班別按鍵，可設定 16 組班次。 ■ 提供 32 組響鈴時間設定功能，可設定星期，假日停止運作。 ■ 可自行讀取，備份資料，時間校對，以及合法卡號下載。 ■ 可自行設定是否儲存非法紀錄及重複刷卡檢查功能，增加有效紀錄的儲存。 ■ 提供資料接收程式，可自訂轉檔格式。 ■ 資料儲存達 90%時，自動提示，達 100%時自動提示與停止儲存。 ■ 內建記憶鋰電池，可儲存資料達 60 天。 ■ 內建 RTC (Real Time Clock)，提供準確的日期時間提示。 ■ 具 Watchdog 功能，以確保主機能維持正常運作。
--

詳細規格內容		
項目	內容	
類型	HTA-810	HTA-820
處理器	8-bit	
內存容量	256k	
輸出點	1Relay(響鈴/電鎖)	
持卡人數/儲存筆數	8,200 筆(max)	
LED 顯示器	LED 顯示時間，卡號末 4 碼,COMM. x1	
按鍵	無	4 個按鍵(HTA-820)-可選自動或手動切換班別、班次
RTC 定時器	Yes	
音頻提示	Buzzer	
裝置 ID 設定	軟體	
讀卡格式	ABA-Track2 / Wiegand26 x1	
■條碼刷卡式	Resolution:0.15mm	
■磁卡刷卡式	Scanning Speed: 100~1000mm/sec	
■EM 感應式	ISO3554 Standard Track 1 or 2 or 3	
■Mifare 感應式	Scanning Speed: 3~40ips	
■HID 感應卡式	RF 125KHz, 有效距離: 8~10cm	
	RF 13.56MHz, 有效距離: 5cm	
	Wiegand 26	
電源輸入	DC 12V / 500mA	
消耗功率	3W (max.)	
傳輸介面	RS-232 / RS-485	
傳輸速率	1200/2400/4800/9600/19200 bps-N-8-1	
工作溫度	-10°C ~ 55°C / 14°F ~ 131°F	
相對濕度	20% ~ 80% (在不凝結成水滴的狀態下)	
體積	160mm (L) x 100mm (W) x 40mm (H)-不含底座	
重量	300g	

